

AS-848R
WIFI AKILLI EV RÖLESİ
KULLANIM KILAVUZU



AlpSmart


Bu kılavuzda basit adımlar ile AlpSmart uygulamasının Play Store ve APP Store'dan kurulumu, WiFi Akıllı Ev Röle eklenmesi ve kullanımı anlatılmaktadır.



Ver: 210119alpsmart

KABLO BAĞLANTISI

Not1: Satın aldığınız Akıllı Ev Rölesi maximum 2200W-10A güç verebilmektedir. Akıllı Ev Röleniz ile beraber kullandığınız eşyaların bu güç seviyesini geçmemesi gerekmektedir.
Not2: Montaja başlamadan önce tüm sigortaları indirip bağlantı yapacağınız sistemde elektriği kesiniz.
Not3: Akıllı Ev Röleniz ile lamba, Pervane, Kapı ve ısıtıcı gibi ürünleri kullanabilirsiniz.



APP YÜKLEME


"AlpSmart" uygulamasını telefonunuza indirmek için Kare Kodu taratın ya da App Store veya Play Store'dan "AlpSmart" uygulamasını aratıp telefonunuza indirin.



AlpSmart App




APP KULLANIM





Uygulama Android yada Apple telefonunuza yüklendiğinde, öncelikle E-mail adresinizi girip size gelen aktivasyon kodu ile E-mail adresinizi sisteme kaydediniz, ve sonrasında kullanacağımız bir parola belirleyiniz. Bu parola Evinizdeki Akıllı Cihazların güvenliği için kolay olmamalıdır.

Yada daha önce sisteme kayıtlı iseniz, E-mail adresinizi ve şifrenizi girip cihaz ekleme işlemlerine başlayabilirsiniz.



Satın almış olduğunuz Wifi Akıllı Ev Rölesinin besleme bağlantılarını yapınız. Ürünün üstündeki siyah butona 8-10 saniye kadar basılı tutunuz. Ürünün ışığı hızlıca yanıp sönmeye başladığında, Telefonunuzdaki uygulamadan Cihaz Ekle yada sağ üst köşedeki + kutucuğuna dokununuz. Cihaz tipi "PRİZ" seçiniz, çıkan menüden "Flash Onay Işık" kutucuğunu işaretleyip WiFi Ağınızın şifresini girip onaylayınız. Ürün doğrulama işlemi başlayacaktır.




Ürünün, Wifi modem ve telefonunuzun yakın olduğundan emin olun. Wifi ağız üzerinden doğrulama işlemi bittiğinde satın aldığınız ürünlerin listesi ekranda belirecektir. Cihazın ismini hatırlayacağınız şekilde değiştirip BİTTİ kutucuğu ile işlemi bitirin.




1 2

3 4


5 6



Wifi Akıllı Ev Rölesinin detaylı menüsüne girdiğinizde ortadaki renkli kısma dokunarak cihazı aç kapa yapabilirsiniz. Yine alt kısımdaki Geri Sayım ikonuna basarak Wifi Akıllı Ev Rölesinin belirli bir süre Açık/Kapalı kalmasını sağlayabilirsiniz.



Alt kısımdaki Zamanlama ikonuna basarak ürünü istediğiniz bir günde ve saatte Açık/Kapalı konumda kalmasını sağlayabilirsiniz.



7 8

Amazon Echo ile nasıl kontrol :

1.Adım: Cihaz Ekle
Cihaz listesin de Amazon Echo'yu destekleyen en az bir cihaz olduğundan emin olun.
2.Adım: Cihaz İsmi Düzenleyin
Echo'nun kolayca tanıyabileceği gibi cihaz adını düzenleyin. "Oturma odası Işık" yada "Yatak Odası Işık" gibi.
3.Adım: Echo'yu Ayarlayın
Alexa uygulamasından yada bilgisayardan(<http://alexa.amazon.com>). Ayarlar menüsünden Echo'yu Ayarlayın
4.Adım: Alexa uygulamasında "Skill" ekleyin. Smart Life "Skill" etkinleştirin, ardından hesap bağlantısını tamamlamak için uygulama hesabınızın doğru giriş bilgilerinizi doldurun.
5.Adım: Alexa'nın cihazları taramasını isteyin. 20 saniyelik bir taramadan sonra, Alexa "X Kadar Cihaz Buldum" diyecek. Sonrasın da Alexa Echo üzerinden cihazlarını control edebilirsiniz.

Alexa, Turn On Windows
Alexa, Turn Off Curtain

Google Home üzerinden nasıl kontrol :

1.Adım: Cihaz Ekle
Cihaz listesin de Google Home destekleyen en az bir cihaz olduğundan emin olun.
2.Adım : Google Home'ün kolayca tanıyabileceği gibi cihaz adını düzenleyin. "Oturma odası Işık" yada "Yatak Odası Işık" gibi.
3.Adım : Google Home Ayarı
Telefonun sistem dilini İngilizce'ye çevirin. Sonra Home uygulamasını Google Home ayarlamak için kullanın.
4.Adım: Home Kontrol Eylemi Ekleme
Home App uygulamasının Home Control kısmından cihaz ekleyin. "SMART LIFE" seçin, ardından hesap bağlantısını bitirmek için uygulama hesabınızın şifre bilgilerini girin. Cihazınız şimdi Home Kontrol cihazı listesinde listelenmelidir.
5.Adım : Cihazları Kontrol Etmek
Şimdi Google Home ile aşağıdaki komutları kullanarak cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Ok Google, turn on Lights
Ok Google, turn of f Curtain

9 10

Sorun Giderme:

Wifi bağlantı kurulamaması sorunları:
Akıllı Wifi RGB Led Şerit Kontrol cihazının modeme uzak olması.
Wifi RGB Led Şerit Kontrol cihazının üstündeki butona yeterli kadar basılı tutmamak.
Cihazın kablo bağlantısının yanlış olması. Telefonunuzun Wifi Modeme bağlı olmaması.
Wifi RGB Led Şerit Kontrol cihazı sadece 2.4G wifi ağları destekler. 5G wifi ağları desteklemez.

Dikkat Edilecek Konular:

Kendinize ya da cihazınıza gelebilecek bir zararı önlemek için aşağıdaki talimatlara kesinlikle uyunuz.
Cihazınızı temizlemeden önce sigortayı indirin ve kuru bez ile temizleyiniz.
Cihaza zarar verebileceği ve cihazın garantisini geçersiz kılabileceği için cihazın üretici tarafından tavsiye edilmeden cihazlar ile kullanmayınız. Cihazınızı kullanırken çarpma ve düşmelerden koruyunuz aksi halde cihaz zarar görebilir ve garanti kapsamı dışında olacaktır.

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ FİRMANIN
Ünvanı: Alpsat Elektronik San. Ve Tic.Ltd.Şti
Adresi: Perpa Tic. Mer. B.Blok K:11
No: 1699 Okmeydanı - Sisli / İstanbul - TÜRKİYE
Tel: +90 212-222 85 50
Faks: +90 212-222 85 52

MALİN
Cinsi: Wifi Akıllı Ev Rölesi
Markası: AlpSmart
Modeli: AS-848R
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 Gün

SATICI FİRMANIN
Ünvanı:
Adresi:

Telefon ve Faksı:
Fatura Tarihi ve Numarası:

Tarih Kaşe İmza

11 12